



## MX-RELE-230

### SCHEDA TECNICA

Modulo Uscita a relè wireless.

Le ridotte dimensioni del modulo favoriscono l'occultazione.

Attivabile da pulsante APP / Telecomando / tastiera consente attraverso il contatto pulito, l'attivazione di apparecchiature diverse.

Impostazione di scenari.

L'ingresso Tamper può essere utilizzato come un ingresso di zona di Allarme.

Il Led indica lo stato (Attivato / Disattivato).

1 Ingresso Tamper (NC/NO).

1 Uscita (NO/NC 100~240 Vca, Max 13 A).

Portata wireless 1800 m.

Configurabile tramite App.

Protezione jamming.

Alimentazione 100~240 Vca, 50/60Hz.

Dimensioni 35x25x18 mm.

Installazione a parete o all'interno di una scatola di derivazione.